

DATE:

SERIE NO:

## A lire avant utilisation INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET INDICATIONS TECHNIQUES

*Lampadaire*  
Fabriqué et diffusé par

## Vor Inbetriebnahme lesen MONTAGEANLEITUNG UND TECHNISCHE HINWEISE

*Stehleuchte*  
Herstellung und Lieferung

Steve Lechot Luminaires Sàrl - Ecluse 12 - CH-2740 Moutier  
fon ++41 32 493 67 20 - fax ++41 32 493 67 36 - mail: [info@stevelechot-luminaires.ch](mailto:info@stevelechot-luminaires.ch)

### FRANÇAIS

#### GARANTIE : 3 années

#### Indications techniques

- **Le luminaire ne doit pas être branché sur une prise commandée par un variateur !!**
- Le luminaire comporte un micro interrupteur situé sur le montant permettant d'allumer / éteindre / varier / mémoriser un niveau d'intensité lumineuse.
- **Utilisation du micro interrupteur:**
  - **allumer / éteindre:** appui court inférieur à 0.5 s sur l'interrupteur à levier
  - **varier l'intensité lumineuse:** appui long supérieur à 0.5 s sur l'interrupteur jusqu'à ce que l'intensité lumineuse souhaitée soit atteinte.
  - **mémoriser un niveau d'intensité lumineuse:** régler l'intensité lumineuse au niveau souhaité puis double cliquer rapidement en moins de 0.4 s sur l'interrupteur
  - **annuler la mémorisation:** double clic rapide en moins de 0.4 s sur l'interrupteur lorsque la source lumineuse est éteinte.
- **Sources lumineuses:** LED
- **Réparation du luminaire :** seul le fabricant ou un spécialiste est habilitée à réparer un luminaire défectueux
- **Remplacement des LEDs :** le luminaire comporte des sources lumineuses LED intégrées. Les sources lumineuses défectueuses ne peuvent être remplacées que par le fabricant, son service à la clientèle ou alors par une personne disposant de qualifications similaires.
- **CE :** conformité technique selon les directives EN
- **LED :** 71W /2700K° / 10'200 lm  
71W /3000K° / 10'900 lm

#### Sécurité

- Transporter soigneusement le luminaire.
- Couper impérativement l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant avant de procéder au nettoyage, à l'entretien ou à la réparation du luminaire.
- Le luminaire doit être posé afin qu'il ne tombe pas.
- Respecter impérativement les distances minimales par rapport aux substances et matériaux inflammables. Risques d'incendies.

### DEUTSCH

#### GARANTIE : 3 Jahre

#### Technische Hinweise

- **Die Leuchte darf nicht an einer dimmbaren Steckdose betrieben werden !!**
- Die Leuchte verfügt über einen kleinen Druck-Schalter auf den Stab zum ein-, ausschalten, dimmen und programmieren des Leuchtmittels.
- **Bedienung des kleinen Druck-Schalters:**
  - **Ein-/ausschalten:** Auf den Druck-Schalter weniger als 0.5 Sekunden drücken.
  - **Dimmen:** Auf den Druck-Schalter länger als 0.5 Sekunden drücken, bis die gewünschte Lichtintensität erreicht ist.
  - **Lichtintensität speichern:** Gewünschte Lichtintensität einstellen, dann schneller Doppelklick (unter 0.4 Sekunden) mit dem Druck-Schalter.
  - **Speicherung aufheben:** Leuchtmittel mit dem Druck-Schalter ausschalten, dann schneller Doppelklick (unter 0.4 Sekunden) mit dem Druck-Schalter.
- **Leuchtmittel:** LED
- **Reparatur:** defekte Produkte dürfen nur vom Hersteller oder einer qualifizierten Fachkraft repariert werden
- **LEDs Reparaturen:** die Stehlampe enthält eingebaute LEDs. Das Leuchtmittel in dieser Leuchte soll nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- **CE:** Technische Konformität gemäss EN-Richtlinien
- **LED :** 71W /2700K° / 10'200 lm  
71W /3000K° / 10'900 lm

#### Sicherheitshinweise:

- Die Leuchte vorsichtig transportieren.
- Bei Reinigung, Wartungsarbeiten und Leuchtmittelwechsel immer die Stromzufuhr durch Ausziehen des Steckers aus der Steckdose unterbrechen!
- Die Leuchte muss so platziert werden, dass sie nicht umstürzt.
- Mindestabstände zu brennbaren Stoffen und Materialien unbedingt einhalten. Brandgefahr.

## ZEN

- S'adresser à un électricien professionnel pour toute réparation ; respecter l'emplacement du neutre en cas de défectuosité du câble d'alimentation.
- Remplacer toute fermeture défectueuse.
- Ne pas regarder les LED directement
- Tension d'entrée 220 – 240V 50/60 Hz
- Ne pas utiliser la lampe à l'extérieur.
- Le luminaire est adapté pour les pièces sèches. Ne convient pas pour salle de bains, piscine, sauna etc.
- Classe de protection 1
- Classe de risque 1

### Nettoyage

- La lampe ne doit être nettoyée qu'avec un chiffon antistatique ou un produit de nettoyage non agressif courant. L'alcool, le benzène, l'acétone et les acides peuvent endommager la surface

### Réclamations

**Les réclamations suite à un dommage de transport ne peuvent être prises en considérations que 3 jours à compter de la réception de la marchandise.**

En cas de défectuosité du produit, nous procédons gratuitement à la réparation ou à l'échange du dit produit durant la période de garantie de trois années à compter du jour d'achat de la marchandise et sur présentation de la facture. Passé ce délai, les frais de transport et de réparation sont intégralement facturés.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les produits qui subissent des modifications sans notre accord écrit.

Steve Lehot Luminaires se tient à votre disposition pour toute question complémentaire

- Réparatures müssen von einem Elektriker durchgeführt werden; im Falle eines Defekts am Stromkabel die Platzierung des Nullleiters beachten.
- Defekte Schutzabdeckungen sind zu ersetzen.
- Nicht direkt ins LED Licht blicken
- Eingangsspannung 220 – 240 V 50/60 Hz
- Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden.
- Die Leuchte nur in trockenen Räumen einsetzen. Nicht geeignet für Badezimmer, Schwimmbad, Sauna etc.
- Schutzklasse 1
- Risikoklasse 1

### Reinigungsvorschriften

- Die Leuchte nur mit einem antistatischen Tuch oder handelsüblichen, nicht aggressiven Reinigungsmittel reinigen. Alkohol, Benzol, Aceton oder Säuren können die Oberfläche beschädigen.

### Reklamationen

**Reklamationen bezüglich Transportschäden können nur innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden.**

Im Falle eines fehlerhaften Produktes, reparieren oder tauschen wir dieses Produkt während der Garantiezeit von drei Jahren ab Kauf des Produktes, gegen Vorweisung der Quittung, kostenlos. Nach Ablauf der Garantie werden Transport und Reparatur in Rechnung gestellt. Wir übernehmen keine Verantwortung für Produkte die ohne unser schriftliches Einverständnis verändert wurden.

Bei offenen Fragen steht Ihnen Steve Lehot Luminaires gerne zur Verfügung.