

## TECHNISCHE DATEN RHOMBUS PENDELLEUCHTE

| MASSE                      | P-124   | P-176   |
|----------------------------|---|---|
| Leuchtenkörper             | 1'235 x 120 x 20 mm (L x B x H)   | 1'760 x 120 x 20 mm (L x B x H)   |
| Baldachin                  | 702 x 73 x 54 mm (L x B x H)  | 702 x 73 x 54 mm (L x B x H)  |
| Raumhöhe                   | bis max. 2,9 Meter<br>(Tischoberkante 750 mm / Montage<br>Leuchtenunterkante über Tisch 650 mm)<br>Spezialkabelsätze für höhere Räume<br>auf Bestellung lieferbar | bis max. 2,9 Meter<br>(Tischoberkante 750 mm / Montage<br>Leuchtenunterkante über Tisch 650 mm)<br>Spezialkabelsätze für höhere Räume<br>auf Bestellung lieferbar |
| Gewicht                    | 6000 g  | 6000 g  |
| <b>AUSFÜHRUNG</b>          |   |   |
| Material                   | Aluminium geschliffen   | Aluminium geschliffen   |
| Farbe                      | schwarz oder farblos eloxiert   | schwarz oder farblos eloxiert   |
| Farbe Kabel                | schwarz matt  | schwarz matt  |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>       |   |   |
| Aluminium farblos eloxiert | Artikel-Nr. IL.RH.P-124.230N.10   | Artikel-Nr. IL.RHP176.27.23N.10   |
| Aluminium schwarz eloxiert | Artikel-Nr. IL.RH.P-124.230N.20   | Artikel-Nr. IL.RHP176.27.23N.20   |
| <b>ELEKTRISCHE DATEN</b>   |   |   |
| Spannung                   | 110 – 230 V / 50 – 60 Hz<br>(ab Werk länderspezifisch vorkonfiguriert)  | 110 – 230 V / 50 – 60 Hz<br>(ab Werk länderspezifisch vorkonfiguriert)  |
| Stromverbrauch             | max. 65 Watt  | max. 65 Watt  |
| LED                        | 48 Stk Total, 24 Stk / Seite  | 48 Stk Total, 24 Stk / Seite  |
| Lebensdauer LED            | ca. 30'000 h  | ca. 30'000 h  |
| Farbtemperatur             | warmweiss   | warmweiss   |
| Beleuchtungsstärke         | 600 Lux (600 mm unter Leuchte gemessen)   | 600 Lux (600 mm unter Leuchte gemessen)   |
| Normen                     | ∇ Ⓢ CE<br>Schutzklasse IP-40  | ∇ Ⓢ CE<br>Schutzklasse IP-40  |
| Schnittstelle              | zur Erweiterung mit Zusatzmodulen<br>vorgesehen, z.B. für Fernbedienungen   | zur Erweiterung mit Zusatzmodulen<br>vorgesehen, z.B. für Fernbedienungen   |
| Software                   | upgradefähig  | upgradefähig  |

